

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

Usměrňovač KD1288 (BTC-1001)

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu



Než začnete s tímto zařízením pracovat, přečtěte si prosím tuto uživatelskou příručku.



PŘED ZAČÁTEK PRÁCE S PŘÍSTROJEM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ!

1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KD1288(BTC-1001)
Vstupní napětí	230 V~
Frekvence	50 Hz
Vstupní výkon	75 W
Výstupní napětí	6V/12V
Řídicí proud	0-5A
Typ baterie	6V/12V olověné akumulátory
Maximální kapacita	75Ah
Zobrazit	LED, ampérmetr
Velikost	160x150x100mm
Váhy	800 g
Dokonalé pracovní prostředí	Maximálně 90% RH, žádná kondenzace

2. VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte nedobíjecí baterii.
- Zkontrolujte, zda je připojení baterie uzemněno.
- Po nabití odpojte nabíječku od hlavního zdroje napájení.
- Odpojte uzemnění a poté připojení baterie.
- Nabíječku lze použít pouze pro olověné, gelové, EFB a AGM baterie.

3. POZOR

- Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru a neměla by být vystavena srážkám ani vlhkosti.
- Ujistěte se, že používáte správný zdroj napájení (DC).
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je fyzicky poškozená.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku k nabíjení baterie, která je poškozená, zamrzlá nebo se nedá dobíjet.
- Nepoužívejte nabíječku v uzavřených prostorech, zajistěte dostatečné větrání.
- Nenechávejte nabíječku v blízkosti zdrojů ohně nebo hořlavých materiálů ani v prostředí, které by mohlo způsobit náhlé šíření ohně.
- Nevyměňujte kabely a zástrčky.
- Pokud nabíječka nefunguje správně, nepokoušejte se ji opravovat sami. Poradte se se zkušeným technikem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Po použití odpojte ze zásuvky.
- Před nabíjením zkontrolujte typ baterie a zda je maximální proud dostatečný.
- Při připojování a odpojování nabíječky k baterii používejte ochranné brýle.
- Během nabíjení neumísťujte nabíječku do blízkosti baterie.
- Toto zařízení nesmí používat osoby (děti) s mentálním nebo fyzickým postižením ani nezkušené osoby, pokud k tomu neobdržely souhlas osoby odpovědné za jeho bezpečnost.
- Napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce nebo kvalifikovaná osoba.

. OVLÁDACÍ PANEL A DISPLEJ



1. Přepínač napětí.

Pokud chcete, aby nabíječka nabíjela baterii při 6 V, stiskněte ji v horní poloze; pokud chcete při 12 V, stiskněte ji v dolní poloze. Změna napětí během nabíjení může vést k poškození baterie nebo nabíječky.

2. Tlačítko napájení

Stisknutím tlačítka ON zapnete napájení nebo jej vypnete stisknutím tlačítka OFF. Ujistěte se, že je volič napětí nastaven do správné polohy.

3. LED diody

LED diody zobrazují režim nabíjení.

4. Nastavovací knoflík

Během nabíjení nastavujte knoflík tak, abyste dosáhli vhodného proudu. Nabíjení baterie maximálním proudem po delší dobu může zkrátit její životnost.
baterie.

. POKYNY K NABÍJENÍ:

1. Připojení hlavního zdroje napájení:

Připojte usměrňovač k hlavnímu zdroji napájení (230V). Pokud vše funguje správně, bude to signalizováno LED diodou.

2. Připojení nabíječky k autu.

- Připojte červenou svorku z nabíječky ke kladnému pólu baterie.
- Připojte černou svorku z nabíječky k zápornému pólu baterie.

Pokud má připojení obrácenou polaritu, bude to indikováno na LED diodě a bude nutné připojení znovu provést.

3. Nabíjení baterie.

- Ujistěte se, že je zástrčka připojena ke zdroji 230 V.
- Vyberte napájecí napětí: 6 V nebo 12 V. Pokud si nejste jisti nastavením napětí, zkontrolujte označení na baterii nebo se podívejte do návodu k obsluze vozidla.
- Ujistěte se, že obě svorky jsou správně usazeny na svorkách baterie.
- Zapněte napájení, aby se baterie začala nabíjet. Zkontrolujte LED indikátor.
- Vyberte vhodnou intenzitu.

4. Odpojení nabíječky od baterie.

- Pokud je baterie plně nabitá a připravená k použití, LED dioda to signalizuje a nabíječka nastaví napětí na bezpečných 7,2 V pro 6V baterie nebo 14,3 V pro 12V baterie.
- Vypněte napájení usměrňovače.
- Odpojte svorky mezi baterií a nabíječkou.
- Odpojte usměrňovač od napájení.

Ochrana životního prostředí



Použité elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat s domovním odpadem.
Elektrické spotřebiče by měly být odvezeny do sběrného dvora. Pro více informací kontaktujte místní úřady.

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FOREINTRADE SP. Z OO; Grochowska 341 apt. 174; 03822 Varšava



Bezpečný provoz zařízení je možný pouze po přečtení všech informací o provozu a bezpečnosti a po přísném dodržování pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze.

Dále si prosím přečtěte část s bezpečnostními pokyny v návodu k použití.

Před prvním použitím zařízení si vyžádejte praktickou ukázkou.



Abyste předešli poškození sluchu, měli byste nosit vhodnou ochranu sluchu.

Používejte ochranné brýle.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Usměrňovač (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): BTC-1001 / KD1288

Údaje o produktu:

- Vstupní napětí: 230 V AC 50 Hz 75 W
- Výstupní napětí: 12V/6V DC, regulovatelné 0-5A
- Typ baterie: 6V/12V olověná
- Maximální kapacita: 75 Ah
- Displej: LED, ampérmetr
- Rozměry: 160x150x100
- Hmotnost: 800 g
- Ideální pracovní prostředí: maximálně 90 % relativní vlhkosti, bez kondenzace

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. ...
2. ...
3. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
4. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

.....; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Číslo certifikátu vydáno dne

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341, byt 174
03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 22. června 2018