



BULLTECH
AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA
LE160



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Návod k použití – Akumulátorová řetězová pila LE-160

Určení

Pila je určena výhradně pro řezání dřeva: kmenů, větví, prken a podobných materiálů, a také pro podřezávání a kácení stromů v domácích podmínkách. Jakékoli jiné použití, například řezání zdí, plastů, syntetických materiálů nebo potravin, je v rozporu s určením a může představovat vážné riziko pro uživatele i zařízení. Pila není určena k používání dětmi ani osobami pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo léků omezujících schopnost obsluhy strojů.

Zařízení smí používat pouze dospělí, kteří se seznámili s tímto návodem a uvědomují si riziko zranění a škod vzniklých nedodržením pravidel. Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením. Za nehody nebo škody na zdraví či majetku odpovídá výhradně vlastník nebo obsluha pily.

Bezpečnostní pokyny

Obecné zásady

- Přečtěte si pečlivě tento návod.
- Seznamte se s předpisy pro elektrická zařízení a jejich správné používání.
- Nedodržení pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.
- Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.

Zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani pro osoby bez zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte obsluhu zařízení dětem a mladistvým do 16 let.

Bezpečnost na pracovišti

- Udržujte pořádek a dobré osvětlení. Nepořádek a špatné světlo přispívají k nehodám.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (hořlavé plyny, kapaliny, prach). Jiskry mohou zapálit výpary.
- Nedovolte dětem ani jiným osobám zdržovat se v místě práce. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.
- Zařízení napájené elektřinou ukládejte mimo dosah nepovolaných osob.
- Obsluha odpovídá za bezpečnost vlastní i okolí.

Elektrická bezpečnost

- Vidlice musí odpovídat zásuvce. Nikdy ji neupravujte a nepoužívejte adaptéry.
- Omezíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyhýbejte se kontaktu s uzemněnými povrchy (trubky, radiátory, sporáky, chladničky).
- Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkým podmínkám. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu.
- Kabel nepoužívejte k přenášení ani odpojování zařízení. Chraňte jej před teplem, olejem, ostrými hranami.
- Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
- Používejte proudový chránič (RCD) s vybavovacím proudem do 30 mA. To snižuje riziko úrazu.

Osobní bezpečnost

- Pracujte soustředěně a s rozvahou. Nepoužívejte pilu, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
- I krátká nepozornost může způsobit vážné zranění.
- Používejte ochranné prostředky: brýle, ochranu sluchu, ochranný oděv, pevnou obuv a rukavice.
- Vyhněte se náhodnému spuštění. Před připojením k síti zkontrolujte, zda je spínač v poloze „vypnuto“.
- Při přenášení se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno.
- Odstraňte všechny klíče a nástroje před spuštěním.
- Udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
- Nenoste volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy zabezpečte.
- Vždy držte pilu oběma rukama – pravou rukou za zadní rukojeť, levou rukou za přední.

Práce s pilou

- Pokud se řetěz dotkne vodiče pod napětím, elektrický proud může přejít do kovových částí a způsobit úraz.
- Používejte ochranné prostředky hlavy, očí, sluchu, rukou, nohou a chodidel.
- Nepoužívejte pilu při lezení na strom. Existuje vysoké riziko zranění.
- Vždy pracujte na stabilním a pevném povrchu.
- Nepoužívejte pilu na žebříku nebo nestabilní ploše.
- Při řezání napnutých větví hrozí jejich odskok a úder.
- Buďte zvláště opatrní při řezání tenkých větví – mohou se zachytit do řetězu a způsobit ztrátu rovnováhy.
- Udržujte úchyty čisté a suché. Mastné rukojeti mohou vést ke ztrátě kontroly.
- Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte pilu na plast, zdivo nebo stavební materiály.
- Začněte řezat při plném výkonu a udržujte vysoké otáčky po celou dobu řezu.
- Ujistěte se, že na zemi nejsou předměty, o které byste mohli zakopnout.
- Dodržujte bezpečnostní tabulky a nálepky na zařízení.

Provozní doporučení

- Nepracujte déle než 10 minut bez přestávky. Po každých 10 minutách si udělejte 10–20 minut pauzu.
- Půjčujte zařízení pouze zkušeným osobám a vždy s návodem.
- Noví uživatelé musí být proškoleni. Doporučuje se kurz obsluhy řetězových pil.
- Pokud se pila nepoužívá, vypněte ji a uložte bezpečně.
- Chraňte ji před přístupem nepovolaných osob.
- Nesprávná údržba nebo použití nevhodných dílů zvyšuje riziko úrazu.

Konstrukce

- Vypínač / zapínač
- Ovládací panel
- Přední rukojeť
- Páka brzdy / ochrana
- Nádržka na olej
- Akumulátor
- Napínací kolečko řetězu
- Řezný řetěz
- Lišta



Technické údaje

- Model: **LE-160**
- Napájení: **akumulátor 36 V 4 Ah**
- Motor: **bezkomutátorový**
- Rychlost: **5,5 m/s**
- Lišta: **36 cm**
- Max. délka řezu: **30 cm**
- Objem olejové nádržky: **250 ml**

Montáž a obsluha

1. Položte pilu na rovný povrch a uvolněte brzdu řetězu.
2. Odšroubujte a sejměte boční kryt.
3. Nasad'te lištu na upevňovací šroub.
4. Nasad'te řetěz na hnací kolo, zuby musí směřovat dopředu na horní hraně lišty.
5. Řetěz vložte do drážky lišty a posuňte lištu směrem k motoru.
6. Nasad'te zpět boční kryt a utáhněte.
7. Zkontrolujte napnutí řetězu.

Řetěz se automaticky napne při dotažení boční matice.

Před použitím vždy zkontrolujte správné napnutí řetězu.

Napínání řetězu

- Správné napnutí je velmi důležité.
- Kontrolujte jej před zahájením práce i v jejím průběhu.
- U tohoto modelu se napíná beznástrojově pomocí kolečka.
- Nový řetěz může vyžadovat opakované napnutí i po pěti řezech. To je normální.
- Pokud je řetěz příliš volný nebo příliš napnutý, rychleji se opotřebuje.

Správné napnutí řetězu je max. 3 mm odchýlení od lišty.

Nabíjení

- Po nabití a vychladnutí akumulátoru jej vložte do zařízení.
- Nabíječku připojte do zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Červená kontrolka signalizuje nabíjení. Po dokončení svítí zelená.

Dodávaný akumulátor: **Li-Ion 36 V 4000 mAh**



Akumulator LI-ION
36V 4000mAh

Likvidace

Výrobek nevyhazujte s běžným domácím odpadem.

V celé EU je povinností odevzdat jej k recyklaci, aby se zabránilo škodlivým vlivům na životní prostředí a zdraví lidí.

Využijte sběrný systém nebo kontaktujte prodejce, který zajistí recyklaci.