Machine Translated by Google

Detektor kovů

Uživatelská příručka

KD10404

NÁVOD K POUŽITÍ



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Gratulujeme k výběru našeho detektoru kovů. Detektor kovů je ruční detektor kovů určený pro
přesně zaměřit kovové předměty (železné i neželezné)
při hledání pokladů.

Detektor kovů je určen k použití ve spojení s
Detektor kovů pro vyhledávání v zemi, který pomáhá s vyhledáváním cílového kovu.
Detektor kovů má zvukový i vibrační alarm, který signalizuje přítomnost kovových předmětů.
Intenzita alarmů se zvyšuje s přibližováním detektoru kovů ke kovovým předmětům.

Díky funkci bočního skenování je detektor kovů velmi efektivní a snadno detekuje i ty nejmenší kovové předměty, LED svítilna pomáhá v tmavých a slabých světelných podmínkách.

Detektor kovů má vodotěsnost dle standardu LP 66
posouzení, plné ochrany před vlivy prostředí a umožnění

Mělo by se omývat pod tekoucí vodou nebo provozovat v dešti. Pilník
odolnost detektoru kovů podle standardu MIL STD 810 F-will
zaručují roky spolehlivého provozu i v obtížných podmínkách.
Mikroprocesorové obvody umožňují detektoru kovů pracovat s maximální citlivostí bez nutnosti nastavování.

Detektor kovů je ideální pro vyhledávání malých předmětů v různých loveckých podmínkách.

Zjistíte, že detektor kovů bude nepostradatelným zařízením pro:
- Rychlé vyhledávání kovových prvků
- Přesné hledání malých předmětů
- Zabraňuje kopání velkých děr
- Identifikuje více objektů zblízka
- Prohledávání úzkých prostor, např. stěn a stropů
- Lokalizuje kovové trubky, potrubí, výztuž, rozvaděče
- Umístění hřebíků a kovových hmoždinek v domech

Machine Translated by Google

PRVKY ZAŘÍZENÍ



FUNKCE

Hlavní vypínač – Chcete-li detektor zapnout, stiskněte a uvolněte tlačítko napájení, zatímco držíte detektor kovů v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů.
Bílá LED dioda se rozsvítí a uslyšíte několik krátkých pípnutí, která signalizují, že detektor kovů je připraven k použití.

Zvuková a vibrační upozornění – reproduktor poskytuje jasný zvuk
Při detekci kovu se ozve zvukový signál. Vibrační motor detektoru kovů se také aktivuje při detekci kovového cíle. Jak se k kovovému cíli přibližujete, frekvence pulzujícího tónu a vibrací se úměrně zvyšuje. Jak se detektor kovů od kovového objektu vzdaluje, frekvence pulzujícího tónu a vibrací se snižuje.

Machine Translated by Google

Tato unikátní vlastnost detektoru kovů pomáhá uživateli určit přesnou polohu cíle.

LED indikátor - Bílá LED dioda (umístěná vedle vypínače) zůstane svítit, když je zařízení zapnuté, čímž zajistí, že je zapnuté.
indikace a v případě potřeby funguje jako svítilna.

Zvukové upozornění na nízkou baterii
LED světlo detektoru kovů pomáhá eliminovat cíle za slabého osvětlení.



Stav detektoru kovů je neustále monitorován. Kdy
Když je baterie téměř vybitá, detektor vydá střídavý dvoutónový alarm. Tento zvuk signalizuje, že je třeba co nejdříve vyměnit 9V baterii detektoru.

Kryt baterie - Tento kryt umožňuje rychlou a snadnou výměnu jedné 9V baterie. Není potřeba žádné nářadí, stačí jej otočit. Otočením krytu baterie proti směru hodinových ručiček jej sejměte a otočením ve směru hodinových ručiček jej utáhněte rukou. Kontakty baterie jsou opatřeny klíčem, aby se zabránilo nesprávné instalaci 9V baterie.

Pouzdro - Pohodlné pouzdro pomáhá upevnit detektor kovů na opasek jakékoli standardní velikosti

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zapněte detektor stisknutím a podržením tlačítka napájení
Udržujte detektor v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů. Vyhněte se

Machine Translated by Google

Při rušení cíle jej nezapínejte, když je vedle cíle.

Bílá LED dioda se rozsvítí, když je detektor kovů zapnutý, a zůstane rozsvícená, dokud znovu nestisknete tlačítko napájení, čímž se zařízení vypne. Tato funkce mini svítilny je užitečná při práci za slabého osvětlení.

Detektor kovů je nehybný, celokovový detektor. To mu umožňuje zůstat nehybný nad cílem a zároveň nepřetržitě reagovat na zvuk a vibrace. Jak se detektor kovů přibližuje ke kovovému cíli, frekvence pulzujícího zvuku a vibrací se úměrně zvyšuje, což umožňuje přesné zaměření cíle. Provoz je plně automatický.

Budou detekovány všechny kovy, včetně železných i neželezných.

Základní metoda vyhledávání: Jakmile je cíl nalezen
Pomocí detektoru kovů pro vyhledávání na zemi vykopejte otvor pro vyzvednutí nebo odstraňte uzemňovací zátku.
Pak byste měli použít detektor kovů k přesné lokalizaci kovového předmětu.

Nejprve prohledejte zemní zátku nebo hromadu hlíny, abyste zjistili, zda váš cíl již nebyl zarytý do půdy, kterou jste odstranili nebo převrátili. Pokud detektor kovů cíl nezjistí, měli byste znovu prohledat vnitřek otvoru a namířit hrot detektoru kovů směrem k bočním stěnám otvoru.
Jak se hrot detektoru kovů přibližuje k cílovému objektu, vibrace detektoru a zvukové signály se budou postupně zvyšovat.



Machine Translated by Google

Pokud neobdržíte odpověď zevnitř díry nebo pilníku
Pokud byla odstraněna zemina/zátka, objekt se pravděpodobně nachází hlouběji v zemi nebo hluboko v dosahu zátky za ní.
Znovu pohněte detektorem země, abyste se ujistili, že se objekt nachází.

Obnova bočního skenování: Jednou z klíčových vlastností detektoru kovů je jeho schopnost detekce bočním skenováním. Tato funkce vám umožňuje prohledávat velkou oblast. Držte jej vodorovně na boku, nakloňte jej k zemi a rychle skenujte tam a zpět. Jakmile je známa obecná poloha cíle, použijte hrot k jeho přesnému určení. Kromě toho můžete při bočním skenování použít škrabku k hrabání, škrábání nebo urovnávání země.



Skenování stěn: Statický režim detektoru kovů z něj činí vynikající vyhledávací nástroj pro hledání kovových sloupků a trubek ve stěnách nebo hřebíků v sádrokartonu. Technika bočního skenování umožňuje rychlé pokrytí velkých ploch a jejich přesnou lokalizaci pomocí zaměřovacího hrotu.



(Vlevo) Pro skenování stěn
s detektorem kovů použijte
technika laterálního skenování
rychle pokrýt velké plochy.
(Níže) Pro přesnou lokalizaci kovového cíle použijte hrot detektoru kovů.

Machine Translated by Google



Přesné určení velkých objektů: Při lokalizaci velkých kovových objektů – ať už v zemi nebo ve zdi – můžete zlepšit svou schopnost přesného určení správným „rozladěním“ detektoru kovů.
zúžit detekční pole následujícím způsobem.

Pomalu skenujte směrem k objektu, dokud detektor nezareaguje
zvyšuje se na plný/trvalý alarm. Poté bez
Chcete-li detektor přesunout, vypněte a znovu zapněte napájení, abyste eliminovali cíl a zúžili detekční pole. Nyní pokračujte ve skenování směrem k objektu, abyste našli jeho přesnou polohu. Pro další zúžení detekčního pole opakujte cyklus vypnutí/zapnutí napájení.

Jakmile skončíte, můžete detektor kovů vrátit
jeho normální detekční pole jednoduše vypne napájení a
dozadu a držte ho dál od veškerého kovu.

VÝMĚNA BATERIE

Stav baterie detektoru kovů je nepřetržitě automaticky monitorován. Když je baterie téměř vybitá, detektor vydá střídavý dvojitý alarm. Co nejdříve vyměňte 9V baterii odšroubováním krytu baterie a nakloněním detektoru tak, aby se baterie vysunula. Vyměňte za novou 9V baterii a ručně utáhněte kryt baterie.

Přihrádka na baterie je klíčová pouze pro zajištění správného kontaktu baterie ve správné poloze. Pokud je 9V baterie nesprávně vložena, nedojde k poškození obvodů. Pro zajištění správného provozu je však důležité dodržet polaritu baterie a přihrádky na baterie detektoru kovů. Nikdy nezavírejte kryt násilím.

Pokud bude detektor kovů skladován, vyjměte baterii.
více než 30 dní.

Machine Translated by Google

Pozor:

Neumisťujte kovové štítky (ani žádné materiály, které by mohly spustit alarm) do detekční oblasti detektoru kovů. Mohlo by to způsobit nerovnováhu v detekčním poli a snížit účinnost skenování.

SPECIFIKACE

Model:	KD10404
Provozní Teploty:	-35℉ (-37℃) až 158℉ (70℃) 12
Provozní frekvence:	kHz
Voda a prach:	Splňuje normu IEC 60529 Normy LP 66
Ladění:	Automatický
Indikátory	Proporcionální frekvence zvuku / vibrací, vypínač,
Ovládací prvky:	délka: 9" (22,9
Rozměry	cm) Tloušťka: 1,5" (3,8 cm) zužující se na 0,875" (2,2 cm) 7 oz (0,2 kg)
Hmotnost:	(s vloženou baterií)
Baterie:	Jeden 9V (součástí balení)
Výdrž baterie: Alkalické:	Uhlík: 16 hodin 30 hodin
Dobíjecí:	8 hodin

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle normy ISO/IECGuide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADES.A

Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Detektor kovů (ochranná známka Kraft&Dele) Model

(obchodní označení): KD10404

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice ROHS2 2011/65/EU
3. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

EN55032:2015

ČSN EN 5524:2010+A1:2015

Certifikát č. CTL1903041011-EC (ze dne 11. března 2019) vydaný společností Shenzhen CTL Testing Technology Co., Ltd (1. patro A, technologický park Baisha, č. 3011, ulice Shahexi, okres Nanashan, Shenzhen, Čína 518055).

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, tarczyn, 02.09.2020

Machine Translated by Google

Prohlášení:

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky

Směrnice ES:

1.2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních

2. směrnice ROHS 2.2011/65/EU

3.2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

ČSN EN 55032:2015

ČSN EN 55024:2010+A1:2015

Číslo certifikátu CTL1903041011-EC (ze dne 11. 3. 2019) vydané

Shenzhen CTL Testing Technology Co., Ltd (1. patro A, technologický park Baisha,

Ano. 3011, Shahexi Road, okres Nanashan, Šen-čen, Čína 518055)).

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui,

Grochowska 341 lok.174, 03-822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 2. září 2020

Machine Translated by Google