



**ONDRAGON
AKU PILA OCASKA
OD2205**



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Aku pilu ocaska OD2205 ONDRAGON. Tento nástroj je navržen pro řezání různých materiálů, jako je dřevo, plast a kov, a je vhodný pro domácí kutily i profesionály. Tento návod obsahuje důležité informace o používání, údržbě a bezpečnostních opatřeních, která vám pomohou zajistit dlouhou životnost a bezpečný provoz vašeho nástroje.

2. Technické parametry

- **Výkon:** 1000W
- **Napětí:** 24V
- **Kapacita baterie:** 4000 mAh (2 baterie v balení)
- **Otáčky:** 0-3100 ot/min
- **Posuv pilového kotouče:** 28 mm
- **Hmotnost zařízení:** 1,5 kg
- **Velikost:** 42 x 6 x 11,5 cm
- **Barva:** Modrá a černá

3. Ilustrace a popis zařízení



1. Spínač napájení
2. Upínací mechanismus pro pilový kotouč
3. Antivibrační rukojeť
4. Baterie
5. Nabíjecí port

4. Bezpečnostní opatření

4.1 Obecná bezpečnostní opatření

- Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů nebo v prostředí s výbušnou atmosférou.

- Při práci noste ochranné pomůcky: brýle, rukavice a obličejovou masku.
- Ujistěte se, že řezaný materiál je pevně zajištěn, aby nedošlo k jeho pohybu během řezání.
- Nepoužívejte pilu, pokud jsou její součásti poškozené nebo chybí.

4.2 Bezpečnost při práci s bateriemi

- Používejte pouze originální nabíječku a baterie dodané se zařízením.
- Nenabíjejte baterii při teplotách pod 0 °C nebo nad 40 °C.
- Uchovávejte baterii mimo dosah kovových předmětů, které by mohly způsobit zkrat.
- Při výměně baterie se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

5. Účel zařízení

Aku pila ocaska OD2205 ONDRAGON je navržena pro přesné a efektivní řezání různých materiálů. Je ideální pro:

- Řezání dřeva při stavbě konstrukcí a při výrobě nábytku.
- Řezání plastů a kovů v průmyslových aplikacích.
- Demontážní práce a úpravy v domácnosti.

6. Použití zařízení

6.1 Příprava na práci

1. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
2. Vyberte vhodný pilový kotouč pro materiál, který chcete řezat.
3. Zajistěte materiál, který budete řezat, pomocí svěráku nebo svorek.
4. Nasaďte pilový kotouč do upínacího mechanismu a pevně jej zajistěte.

6.2 Práce s ocaskou

1. Zapněte zařízení stisknutím spínače napájení.
2. Pomalu přiložte pilový kotouč k materiálu a zahajte řezání.
3. Udržujte stabilní a plynulý pohyb, aby byl řez čistý a rovný.
4. Po dokončení práce zařízení vypněte a vyjměte baterii.

6.3 Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do nabíjecího portu na baterii.
2. Nabíjejte baterii při pokojové teplotě.
3. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny. Baterii odpojte od nabíječky, jakmile je nabitá.

7. Údržba a skladování

7.1 Údržba

- Po každém použití očistěte pilový kotouč a odstraňte zbytky řezaného materiálu.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení pilového kotouče a v případě potřeby jej vyměňte.
- Uchovávejte nástroj a baterie v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření.

7.2 Skladování

- Před skladováním vyjměte baterii ze zařízení.
- Uchovávejte zařízení v suchém a chladném prostředí, mimo dosah dětí.
- Baterie by měla být uskladněna s částečným nabitím (cca 50 %), aby byla zajištěna její dlouhá životnost.

8. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení se nespouští	Baterie je vybitá	Nabijte baterii
Řezání je pomalé nebo nepravidelné	Tupý pilový kotouč	Vyměňte pilový kotouč
Baterie se nenabíjí	Nabíječka je poškozená	Použijte jinou nabíječku
Silné vibrace při řezání	Špatně upevněný pilový kotouč	Upevněte pilový kotouč správně

9. Likvidace

9.1 Likvidace baterií

- Baterie nevyhazujte do běžného odpadu. Odneste je na speciální sběrné místo pro recyklaci baterií.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

9.2 Likvidace zařízení

- Při likvidaci tohoto zařízení jej odevzdejte na recyklační sběrné místo nebo jinou autorizovanou sběrnou pro elektroodpad.

10. Záruka a servis

- Toto zařízení je kryto zárukou po dobu 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na výrobní vady a materiálové vady.
- V případě problému s vaším zařízením kontaktujte autorizované servisní středisko nebo prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.